

# JBL® CINEMA SB 400

Système de barre de son plug-and-play de 2 x 60 watts avec HARMAN Display Surround, connectivité *Bluetooth*® et HDMI®, et subwoofer sans fil amplifié 200 watts de 200mm

UN SON LÉGENDAIRE DEPUIS 1946

## UN SON CINÉ- MATOGRAPHIQUE COMPLET DE FOND EN COMBLE

Le Cinema SB 400 de JBL® est une barre de son puissante conçu pour être au centre de votre expérience home cinéma. Le système à 2.1 canaux est une solution plug-and-play. La barre de son comporte six transducteurs, quatre transducteurs médians de 57mm (2-1/4") et deux transducteurs haute fréquence de 25mm (1"), de l'électronique et un amplificateur de 120W, le tout dans un seul caisson incroyablement fin. Le subwoofer sans fil inclus de 200 watts et 200mm (8") produit des graves puissantes de qualité cinématographique. Conçu pour compléter les téléviseurs à écran plat de 117cm (46") et plus, le Cinema SB 400 produit un son profond de qualité supérieure par le biais d'une solution discrète et facile à installer. Il est doté de la technologie exclusive HARMAN Display Surround, du décodage Dolby® Digital intégré, d'entrées analogiques et numériques optiques, d'entrées/sorties HDMI® et d'une fonction d'amplification des graves. En outre, vous disposerez d'une connectivité *Bluetooth*® qui vous permettra d'écouter de la musique en streaming sans fil.

### Points forts

- Solution plug-and-play
- Connectivité *Bluetooth*
- Fonctionnalité « d'apprentissage » du volume du téléviseur
- Connectivité HDMI®
- Technologie exclusive HARMAN Display Surround
- Décodage Dolby Digital
- Subwoofer sans fil amplifié
- Contrôle total des graves
- Égalisation à double position
- Compatible avec les excellentes applis HARMAN AmpUp™ et MusicFlow™ (pour les appareils iOS®)



# PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

## JBL® CINEMA SB 400

Hear the truth™



Les films, les émissions télévisées et la musique agrémentés des puissantes graves de JBL.  
Que le spectacle commence.

### Solution plug-and-play



Le Cinema SB 400 comporte des transducteurs médians et haute fréquence gauche et droite, ainsi que des amplificateurs et des commandes, le tout dans une seule barre de son. Il se raccorde facilement à n'importe quel téléviseur grâce aux câbles inclus. Facile à installer, la barre de son demande une configuration minimale. Il suffit de la brancher et le tour est joué.

### Connectivité Bluetooth



Le Cinema SB 400 permet en effet de diffuser la musique des smartphones et des tablettes pour vous faire profiter d'un son ample et riche avec des graves exceptionnelles. L'écran indique l'état de la connectivité Bluetooth ainsi que la source utilisée, le volume et le mode audio.

### Fonctionnalité « d'apprentissage » du volume du téléviseur



Le Cinema SB 400 est accompagné d'une télécommande aussi petite qu'une carte de crédit, mais il se pourrait qu'elle ne serve pas tant que cela. En effet, le SB 400 peut « apprendre » le code IR de commande du volume de la télécommande d'origine de votre télévision. Ainsi, vous pouvez contrôler le volume de la barre de son et du téléviseur avec la même télécommande.

### Connectivité HDMI



Muni de trois entrées HDMI, le Cinema SB 400 a l'avantage de pouvoir se connecter à plusieurs sources HDMI. Il comprend également une sortie HDMI avec ARC (canal de retour audio) qui lui transmet le son du téléviseur. Cela facilite la commutation et simplifie l'utilisation du système.

### Technologie exclusive HARMAN Display Surround



Tirant parti de l'expertise HARMAN en matière de sonorisation des salles de cinéma, le Cinema SB 400 vous permet de profiter d'un son cinématographique sans avoir à ajouter d'enceintes supplémentaires. Doté de la technologie exclusive HARMAN Display Surround, il simule une expérience de son surround virtuel pour plusieurs auditeurs depuis une seule barre de son.

### Décodage Dolby Digital



Le système Cinema SB 400 décode les bandes son des films dans leur format d'origine afin d'éliminer les étapes de conversion qui nuisent à la qualité du son. Cela contribue à renforcer la qualité du son surround en présence de plusieurs auditeurs.

### Subwoofer sans fil amplifié



Quoi de mieux que des graves profondes pour vous placer au cœur de l'action ? Le transducteur basse fréquence de 200mm du subwoofer et l'amplificateur de 200 watts intégré vous font vivre tout l'impact, toute l'émotion et toute l'exaltation de votre divertissement. De plus, grâce à la connexion sans fil, aucun câble disgracieux ne vient encombrer l'espace entre la barre de son et le subwoofer.

### Contrôle total des graves



Le Cinema SB 400 vous donne la possibilité de contrôler encore davantage votre expérience audio. Il est équipé d'une commande dédiée qui vous permet de régler le volume, la fréquence et la phase de sortie du subwoofer, afin que vous puissiez optimiser le son pour chaque film ou chaque émission télévisée.

### Égalisation à double position



Le Cinema SB 400 peut être posé sur une étagère ou une table, ou bien fixé au mur grâce au support de montage inclus. La fonctionnalité d'égalisation à double position optimise les performances de la barre de son quel que soit son emplacement, afin que vous puissiez la mettre où vous voulez sans pour autant compromettre la qualité audio.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## JBL® CINEMA SB 400

Hear the truth™



Un ensemble home cinéma haut de gamme en deux composants seulement.

### Contenu de l'emballage :

- 1 barre de son Cinema SB 400
- 1 câble audio analogique
- 1 subwoofer sans fil de 200mm (8")
- 1 support de montage mural
- 1 télécommande infrarouge
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble audio optique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET INFORMATIONS

#### Système Cinema SB 400

Réponse en fréquence : 38Hz – 20kHz

#### Barre de son Cinema SB 400

Transducteurs médians : Deux haut-parleurs coniques de 57mm (2-1/4") par canal, blindage vidéo

Transducteurs haute fréquence : Un haut-parleur de graves de 25mm (1") par canal, blindage vidéo

Puissance d'amplification

(à 1% THD + N) : 60 watts par canal

Type d'enceinte acoustique : À événement

Réponse en fréquence : 120Hz – 20kHz

Alimentation : 100V – 240V, 50Hz/60Hz, 60W

Consommation : < 0,5W (en veille) ; 60W (à pleine puissance)

Dimensions (H x L x P) : 95mm x 1.100mm x 64mm

(3-3/4" x 43-5/16" x 2-1/2")

Poids : 3,3kg

#### Subwoofer Cinema SB 400

Transducteur basse fréquence : Une membrane down-firing de 200mm (8")

Puissance d'amplification : 100 watts RMS, 200 watts nominale

Type d'enceinte acoustique : À événement

Réponse en fréquence : 38Hz – 120Hz

Commandes audio : Volume, phase, fréquence de recouvrement

Alimentation : 100V – 240V, 50Hz/60Hz, 100W

Consommation : < 0,5W (en veille) ; 100W (à pleine puissance)

Dimensions (H x L x P) : 355mm x 329mm x 320mm

(14" x 13" x 12-5/8")

Poids : 10,5kg



Consultez notre site Web pour enregistrer  
votre achat et obtenir des conseils qui vous  
expliqueront comment profiter d'un son optimal.

[www.jbl.com/registermyproduct](http://www.jbl.com/registermyproduct)

**HARMAN** HARMAN International Industries, Incorporated  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA  
[www.jbl.com](http://www.jbl.com)

© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés.  
JBL est une marque de commerce de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. AmpUp, MusicFlow et le logo « Hear the truth » sont des marques de commerce de HARMAN International Industries, Incorporated. La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Harman International Industries, Incorporated se fait sous accord de licence. Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories. HDMI est une marque déposée de HDMI Licensing, LLC, enregistrée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. iOS est une marque déposée de Cisco Systems, Inc. Les caractéristiques techniques, les spécifications et l'apparence peuvent être modifiées sans préavis.