

JBL TUNER XL

UPDATE-LEITFADEN


Einführung:

Dieses Update wird ein seltenes Problem beheben, das einige DAB-Radiosender betrifft.

Die Update-Datei JBL_TUNER_XL ist im .zip-Datei-Anhang enthalten.

Bitte folge **den** Anweisungen zur Aktualisierung des JBL TUNER XL:

1. Für das Update wird ein USB-A-zu-USB-C-Kabel benötigt. Möglicherweise hast du bereits das richtige Kabel. Falls nicht, kannst du auch Freunde und Familie fragen, ob sie eines haben.
2. Schließe das USB-Kabel an den USB-C-Anschluss des JBL TUNER XL an und verbinde es dann mit dem USB-Anschluss deines Computers. Bitte stelle sicher, dass keine anderen USB-Laufwerke angeschlossen sind, damit das Update reibungslos abläuft.
3. Schalte **den** JBL TUNER XL ein.
4. Halte die Tasten [DAB/FM] und [**Preset 5**] gleichzeitig > 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Meldung „Connect to PC or Mac then copy update File (Verbindung zu PC oder Mac herstellen, dann Update-Datei kopieren)“ auf dem Display erscheint.
5. Öffne „Dieser PC“ auf deinem PC oder „Finder“ auf deinem Mac und suche das USB-Laufwerk unter „Geräte und Laufwerke“, dies ist **der** Tuner XL.



6. Kopiere die Datei JBL_TUNER_XL, die an diesem Dokument angehängt ist, und füge sie in das „USB Laufwerk“ ein.
7. Klicke bitte nach dem Kopieren der Datei mit der rechten Maustaste auf „USB Laufwerk“ und drücke auf „Auswerfen“. Das Update wird automatisch gestartet. **Der** JBL TUNER XL zeigt „Updating (Update läuft)“ an. Der Update-Vorgang dauert 5-10 Sekunden.
8. Nach Beendigung schaltet sich **der** TUNER XL von selbst wieder ein. Das Kabel kann nun getrennt werden.

Hinweis: Überprüfen der installierten Software-Version: Wähle zuerst die Sprache aus und führe einen Scan durch, dann halte die Tasten [**Preset 1**] und [**Preset 5**] gleichzeitig für > 10 Sekunden gedrückt. Die installierte Version wird in der oberen Zeile des Displays angezeigt. Wenn 0041 angezeigt wird, war die Installation erfolgreich.